

Produktdatenblatt

LifeWatch 2

L102-1
Art.Nr.

Neu

PNA Notrufuhr für Alleinarbeiter

Technische Merkmale

CPU	SL8541E CortexTM-A7MP Quad-Cord CPU
Flash Memory	RAM(2GB)+ROM(16GB) ddr3
Display	2.13 inch AMOLED rectangle screen, DPI:410*502
Touch Screen	Capacitive touch screen, touch IC: CST820, G+F structure
Heart Rate Sensor	support\HX3918,High precision support for functions such as dynamic heart rate, blood oxygen, HRV, heart rate optical live body recognition, etc
Camera	Support
Pedometer	support\triaxial accelerometer
RF Frequency Bands	GSM: B3+B5+B8 WCDMA: B1+B5+B8 LTE-FDD: B1/B3/B5/B7/B8/B20 LTE-TDD: B38+B39+B40+B41(100M)
WIFI	Support2.4GHz, Support 802.11b/g/n
BT	Support V4.2 BLE
GPS	Support GPS
Battery	950mAh large capacity polymer battery
Button	Two keys,One Power key,One Back Key
Charging	Magnetic charging
SIM Type	Support Nano SIM card
Speaker	0615 Speaker
Motor	Support 0720 motor
Waterproof	IP67
OS	Android 8.1



Unsere Personen-Notsignal-Geräte sind speziell dafür entworfen worden, Alleinarbeiter zu schützen, die an Einzelarbeitsplätzen, auf weitläufigen Anlagen und in Gefahrenbereichen tätig sind. Es besteht eine klare Verpflichtung für Unternehmer, gemäß den Regeln der Berufsgenossenschaft, solchen Beschäftigten Personen-Notsignal-Anlagen (PNA) zur Verfügung zu stellen, um im Notfall sofortige Hilfsmaßnahmen einzuleiten. Wir setzen uns dafür ein,

dass die Sicherheit dieser Mitarbeiter gewährleistet ist und dass sie im Ernstfall schnell und effizient unterstützt werden können. Wir bescheinigen, dass unsere LifeWatch 2 den Bedingungen und Vorschriften der Berufsgenossenschaft vormals BGR 139, heute BGR/GUV-R 139 und der Unfallversicherung DGVV 112-139 sowie den Alleinarbeiterschutz nach DIN VDE V0825-1/DIN VDE V0825-11 vollumfänglich entsprechen.

Wichtigste Alarmfunktionen Alleinarbeiter-App:

Willensabhängiger Alarm / SOS-Notruftaste

Die SOS Taste der App wird verwendet, um sofort einen Alarm vom Benutzer auszulösen. Sie können SMS-Benachrichtigungen oder telefonische Verbindungen mit drei gewählten Telefonnummern einstellen. Sie können drei Telefonnummern für den SOS-Alarm hinterlegen (darin kann eine Telefonnummer für Anrufe und zwei Telefonnummern für SMS sein).

Willensunabhängige Alarmer (Kurzinformationen)

- **Ruhealarm:** Erkennt das Gerät keine Bewegung, wird ein Voralarm (akustisch und optisch) ausgelöst. Weitere Unbeweglichkeit löst den eigentlichen Alarm aus, der zu einer SMS-Benachrichtigung und einem Sprachanruf an ausgewählte Telefonnummern führt.
- **Sturzalarm:** Wenn das Gerät einen Sturz erkennt, wird ein Alarm ausgelöst, der zu einer SMS-Benachrichtigung und einem Sprachanruf an ausgewählte Telefonnummern führt.
- **Lagealarm:** Erkennt das Gerät eine Änderung der zuvor eingestellten Position, wird ein Voralarm (akustisch und optisch) ausgelöst. Ändert sich die Position immer noch nicht, wird ein echter Alarm ausgelöst, der zu einer SMS-Benachrichtigung und einem Sprachanruf an ausgewählte Telefonnummern führt.
- **Zeitalarm:** Beim Zeitalarm meldet sich das Life Tel zu definierten Zeitintervallen optisch und akustisch. Mit dem Klicken auf eine Schaltfläche auf dem Anwendungsbildschirm quittiert der Nutzer, dass alles in Ordnung ist. Falls eine Bestätigung ausbleibt, löst das Life Tel den Alarm aus.
- **Fluchalarm:** Wenn das Gerät eine hektische Bewegung von mindestens 10 Sekunden Dauer erkennt, wird zunächst ein Voralarm (akustisch und optisch) ausgelöst, gefolgt von einem echten Alarm, der zu einer SMS-Benachrichtigung und einem Sprachanruf an ausgewählte Telefonnummern führt.

Nach dem Auslösen der oben genannten Alarmer sendet das Gerät mit der LifeTel-APP - SMS-Benachrichtigungen mit dem Standort der Person oder Sie können über iBacon oder WLAN den Standort im Gebäude ermitteln - und baut einen Sprachanruf an die gespeicherten Telefonnummern auf. Sie können 6 Telefonnummern für Benachrichtigungen speichern



Lieferumfang

- Personen Notsignal Gerät
- Inkl. App für Alleinarbeiter
- Netzgerät, Ladestation mit Kabel USB
- Leder- und Silikonarmband
- Touchscreen-Stift
- Bedienungsanleitung

Optional :

- iBeacon für die Ortung innerhalb von Gebäuden
- 24/7 Alarmüberwachung
- Multinetz/M2M – Sim-Karte decken Sie mehrere Mobilfunknetze ab.

