

Produktdatenblatt

LifeWatch 3

L102-3
Art.Nr.

Neu

PNA Notrufuhr für Alleinarbeiter

Technische Merkmale

CPU	MTK6761
Flash Memory	RAM (4G) + ROM(64GB)
Display	2.88 "TFT , DPI: 480*640
Touch Screen	Rectangular full touch
Heart Rate Sensor	support/HX3918,High precision support for functions such as dynamic heart rate, blood oxygen, HRV, heart rate optical live body recognition, etc
Camera	Five million cameras, 13 million cameras
Pedometer	support/triaxial accelerometer
GSM	850 / 900 / 1800 / 1900 WCDMA: B1/B2/B5/B8 LTE-FDD:B1/B2/B3/B5/B7/B8/B12/B17/B20 LTE-TDD:B38/B39/B40/B41(100MHz)
WIFI	Support 2.4g/5g
BT	5.0
GPS	Support GPS
Battery	2300 mAh large capacity polymer battery
Button	aluminium alloy
Charging	Magnetic charging
SIM Type	Support Nano SIM card
Head size	77.2 * 53.6 * 15mm
Product weight:	150 g with battery
Waterproof	Water Resistant
OS	Android 9.0



Unsere Personen-Notsignal-Geräte sind speziell dafür entworfen worden, Alleinarbeiter zu schützen, die an Einzelarbeitsplätzen, auf weitläufigen Anlagen und in Gefahrenbereichen tätig sind. Es besteht eine klare Verpflichtung für Unternehmer, gemäß den Regeln der Berufsgenossenschaft, solchen Beschäftigten Personen-Notsignal-Anlagen (PNA) zur Verfügung zu stellen, um im Notfall sofortige Hilfsmaßnahmen einzuleiten. Wir setzen uns dafür ein, dass die Sicherheit dieser Mitarbeiter gewährleistet ist und dass sie im Ernstfall schnell und effizient unterstützt werden können.



Wir bescheinigen, dass unsere LifeWatch 3 den Bedingungen und Vorschriften der Berufsgenossenschaft vormals BGR 139, heute BGR/GUV-R 139 und der Unfallversicherung DGUV 112-139 sowie den Alleinarbeiterschutz nach DIN VDE V0825-1/DIN VDE V0825-11 vollumfänglich entsprechen.

Wichtigste Alarmfunktionen Alleinarbeiter-App:

Willensabhängiger Alarm / SOS-Notruftaste

Die SOS Taste der App wird verwendet, um sofort einen Alarm vom Benutzer auszulösen. Sie können SMS-Benachrichtigungen oder telefonische Verbindungen mit drei gewählten Telefonnummern einstellen. Sie können drei Telefonnummern für den SOS-Alarm hinterlegen (darin kann eine Telefonnummer für Anrufe und zwei Telefonnummern für SMS sein).

Willensunabhängige Alarmer (Kurzinformationen)

• **Ruhealarm:** Erkennt das Gerät keine Bewegung, wird ein Voralarm (akustisch und optisch) ausgelöst. Weitere Unbeweglichkeit löst den eigentlichen Alarm aus, der zu einer SMS-Benachrichtigung und einem Sprachanruf an ausgewählte Telefonnummern führt.

• **Sturzalarm:** Wenn das Gerät einen Sturz erkennt, wird ein Alarm ausgelöst, der zu einer SMS-Benachrichtigung und einem Sprachanruf an ausgewählte Telefonnummern führt.

• **Lagealarm:** Erkennt das Gerät eine Änderung der zuvor eingestellten Position, wird ein Voralarm (akustisch und optisch) ausgelöst. Ändert sich die Position immer noch nicht, wird ein echter Alarm ausgelöst, der zu einer SMS-Benachrichtigung und einem Sprachanruf an ausgewählte Telefonnummern führt.

• **Zeitalarm:** Beim Zeitalarm meldet sich das Life Tel zu definierten Zeitintervallen optisch und akustisch. Mit dem Klicken auf eine Schaltfläche auf dem Anwendungsbildschirm quittiert der Nutzer, dass alles in Ordnung ist. Falls eine Bestätigung ausbleibt, löst das Life Tel den Alarm aus.

• **Fluchalarm:** Wenn das Gerät eine hektische Bewegung von mindestens 10 Sekunden Dauer erkennt, wird zunächst ein Voralarm (akustisch und optisch) ausgelöst, gefolgt von einem echten Alarm, der zu einer SMS-Benachrichtigung und einem Sprachanruf an ausgewählte Telefonnummern führt.

Nach dem Auslösen der oben genannten Alarmer sendet das Gerät mit der LifeTel-APP - SMS-Benachrichtigungen mit dem Standort der Person oder Sie können über iBaecon oder WLAN den Standort im Gebäude ermitteln - und baut einen Sprachanruf an die gespeicherten Telefonnummern auf. Sie können 6 Telefonnummern für Benachrichtigungen speichern

W-LAN

mobi-click
your safety-kit

Falls Ihr GSM Empfang zu schwach ist und Sie keinen Alarmanruf tätigen können, schaltet sich LifeWatch 3 automatisch im W-LAN - Netz ein

Wi-Fi Calling

Lieferumfang

- Personen Notsignal Gerät
- Inkl. App für Alleinarbeiter
- Netzgerät, mit Magnetkabel USB
- Silikonarmband
- Bedienungsanleitung

Optional :

- Gürtelclip
- iBeacon für die Ortung innerhalb von Gebäuden
- 24/7 Alarmüberwachung
- Multinetz/M2M – Sim-Karte decken Sie mehrere Mobilfunknetze ab.

