

Produktdatenblatt

LifeTel 4L - 2

L101-4L-2
Art.Nr.

Technische Merkmale

- Schutzstandard IP68: Resistent gegen Micro Partikel und wasserdicht bei einer Tiefe von 1,5 Meter innerhalb 30 Minuten (IP69K)
- Maße 162,5 x 77,8 x 16,2 mm
- Produktgewicht: 261g inkl. Akku
- Bildschirm 5,5" mit einer Auflösung von 1440 x 720 Pixel
- Betriebssystem: Android 13
- Frequenzen: Band 2G: GSM: B2/3/5/8;
3G: WCDMA: B1/2/4/5/8
4G: LTE-FDD: B1/2/3/4/5/7/8/18/19/20/25/26/28A/28B/66
- WiFi IEEE 802.11 /b/g/n; 13 Kanäle
- Bluetooth 5.0
- Akkukapazität 6300 mAh
- Arbeitsspeicher 8 GB RAM
- Datenspeicher 128 GB
- CPU Spreadtrum T606 Octa Core 1.6GHz 12nm
- Gehäusematerial Kunststoff Gummi
- Standby Zeit: 432 Stunde
- Near Field Communication
- 2 Kameras: 13 MP (Rückseite); 8 MP (Vorderseite)
- Datentransfer USB / Bluetooth
- interner Speicher: 128 GB ROM und 8 GB RAM (erweiterbar auf 1 TB mit micro-SD)
- Lautsprecher mit einer Leistung von 100 dB
- GPS, AGPS, GLONASS
- G-Sensor, L- Sensor, P-Sensor, Gyroskop, Luftdrucksensor
- Benutzbar mit Handschuhen
- Schnellladung
- Kabel USB-C
- Einsetzbar in einer Umgebung von: -20°C a +60°C

Wir bescheinigen, dass unsere LifeTel den Bedingungen und Vorschriften der Berufsgenossenschaft vormals BGR 139, heute BGR/ GUV-R 139 und der Unfallversicherung DGUV 112-139 sowie den Alleinarbeiterschutz nach DIN VDE V0825-1/DIN VDE V0825-11 vollumfänglich entsprechen.



Wichtigste Alarmfunktionen Alleinarbeiter-App:

Willensabhängiger Alarm / SOS-Notruftaste

Die SOS Taste der App wird verwendet, um sofort einen Alarm vom Benutzer auszulösen. Sie können SMS-Benachrichtigungen oder telefonische Verbindungen mit drei gewählten Telefonnummern einstellen. Sie können drei Telefonnummern für den SOS-Alarm hinterlegen (darin kann eine Telefonnummer für Anrufe und zwei Telefonnummern für SMS sein).

Willensunabhängige Alarmer (Kurzinformationen)

• **Ruhealarm:** Erkennt das Gerät keine Bewegung, wird ein Voralarm (akustisch und optisch) ausgelöst. Weitere Unbeweglichkeit löst den eigentlichen Alarm aus, der zu einer SMS-Benachrichtigung und einem Sprachanruf an ausgewählte Telefonnummern führt.

• **Sturzalarm:** Wenn das Gerät einen Sturz erkennt, wird ein Alarm ausgelöst, der zu einer SMS-Benachrichtigung und einem Sprachanruf an ausgewählte Telefonnummern führt.

• **Lagealarm:** Erkennt das Gerät eine Änderung der zuvor eingestellten Position, wird ein Voralarm (akustisch und optisch) ausgelöst. Ändert sich die Position immer noch nicht, wird ein echter Alarm ausgelöst, der zu einer SMS-Benachrichtigung und einem Sprachanruf an ausgewählte Telefonnummern führt.

• **Zeitalarm:** Beim Zeitalarm meldet sich das Life Tel zu definierten Zeitintervallen optisch und akustisch. Mit dem Klicken auf eine Schaltfläche auf dem Anwendungsbildschirm quittiert der Nutzer, dass alles in Ordnung ist. Falls eine Bestätigung ausbleibt, löst das Life Tel den Alarm aus.

• **Fluchalarm:** Wenn das Gerät eine hektische Bewegung von mindestens 10 Sekunden Dauer erkennt, wird zunächst ein Voralarm (akustisch und optisch) ausgelöst, gefolgt von einem echten Alarm, der zu einer SMS-Benachrichtigung und einem Sprachanruf an ausgewählte Telefonnummern führt.

Nach dem Auslösen der oben genannten Alarmer sendet das Gerät mit der LifeTel-APP - SMS-Benachrichtigungen mit dem Standort der Person oder Sie können über iBaecon oder WLAN den Standort im Gebäude ermitteln - und baut einen Sprachanruf an die gespeicherten Telefonnummern auf. Sie können 6 Telefonnummern für Benachrichtigungen speichern.



mobi-click®
your safety-kit

W-LAN

Falls Ihr GSM Empfang zu schwach ist und Sie keinen Alarmanruf tätigen können, schaltet sich LifeTel 4L-2 automatisch im W-LAN - Netz ein.

Wi-Fi Calling



Lieferumfang:

- Personen Notsignal Gerät
- Inkl. App für Alleinarbeiter
- Netzgerät, USB-C Kabel
- Bedienungsanleitung

Optional:

- iBeacon für die Ortung innerhalb von Gebäuden
- 24/7 Alarmüberwachung
- Multinetz/M2M – Sim-Karte decken Sie mehrere Mobilfunknetze ab.
- mit Arm- oder Gürteltasche, Preis auf Anfrage

