

Produktdatenblatt

LifeTel 1 | LifeTel 2 LTE

Technische Daten:

- Gewicht: 95 g
- Maße: 116 mm x 42 mm x 21 mm (L x B x H)
- Standby mit GPS: bis zu 24 h
- Standby ohne GPS: bis zu 72 h
- Gesprächszeit: bis zu 2,5 h
- Akku: Li-Ion/1050 mAh
- Ladezeit: 40 Minuten
- Farbe: schwarz
- IP-Schutzklasse: IP 54
- Temperatur-/Arbeitsbereich mind. -10 °C bis +55 °C
- Lagebereich: mind. -25 °C bis +80 °C
- Frequenzbänder: 850/900/1800/1900 MHz 2G (WCDMA): 850/900/2100 MHz 4G (FDD-LTE): B1 (2100) / B3 (1800) / B7 (2600)



	LifeTel 1 LTE	LifeTel 2 LTE
Ortung – Außenbereich per GPS	✗	✓
Ortung – Innenbereich per Bluetooth	✓	✓

Wir bescheinigen, dass unsere LifeTel-Geräte den Bedingungen und Vorschriften der Berufsgenossenschaft, vormals BGR 139, heute BGR/GUV-R 139 und der Unfallversicherung DGUV 112-139, sowie dem Alleinarbeitereschutz nach DIN VDE V0825-1/DIN VDE V0825-11 volumnfänglich entsprechen!

Möglichkeiten, die Funktionen des LifeTel 1/2 LTE zu programmieren:

- mit dem Konfigurationsprogramm für WIN-PCs
- mit dem SMS-Konfigurator für Android-Smartphones
- Bluetooth-Kommunikation – Softwareupdate
- per SMS
- optional auf Wunsch: Bluetooth-Konfigurator für Android und iOS



Die wichtigsten Alarmfunktionen des LifeTel 1/2 LTE:

Sie können SMS-Benachrichtigungen oder Anrufe mit sechs ausgewählten Telefonnummern für einen willensabhängigen (SOS) Alarm und sechs Telefonnummern für willensunabhängige Alarne einrichten. Die Telefonnummern können entweder für SMS-Benachrichtigungen, oder für Anrufe verwendet werden.

Willensabhängiger Alarm | SOS-Notruftaste:

Die rote SOS-Taste des Gerätes wird verwendet, um sofort einen Alarm direkt vom Benutzer auszulösen.

Willensunabhängige Alarne (Kurzinfo):

- Ruhealarm: Wenn das Gerät keine Bewegung erkennt, wird ein Voralarm ausgelöst (akustisch und optisch durch blinken der drei farbigen Tasten). Weitere Unbeweglichkeit löst den entsprechenden Alarm aus, der eine SMS-Benachrichtigung und einen Sprachanruf an die gespeicherten Telefonnummern zur Folge hat.

- Sturzalarm: Wenn das Gerät einen Sturz erkennt, wird der entsprechende Alarm ausgelöst (akustisch und optisch durch blinken der drei farbigen Tasten), was zu einer SMS-Benachrichtigung und einem Sprachanruf an die gespeicherten Telefonnummern führt.

- Lagealarm: Erkennt das Gerät eine Änderung der zuvor eingestellten Position, wird ein Voralarm ausgelöst (akustisch und optisch durch blinken der drei farbigen Tasten). Ändert sich die Position weiterhin nicht, wird der eigentliche Alarm ausgelöst, der zu einer SMS-Benachrichtigung und einem Sprachanruf an die gespeicherten Telefonnummern führt.

- Zeitalarm: In jedem voreingestellten Zeitintervall sendet das Gerät einen Voralarm (akustisch und optisch durch blinken der drei farbigen Tasten). Der Benutzer muss den Alarm durch klicken auf eine der drei farbigen Tasten bestätigen. Bestätigt die Person den Voralarm nicht, wird der eigentliche Alarm ausgelöst, der eine SMS-Benachrichtigung und einen Sprachanruf an die gespeicherten Telefonnummern zur Folge hat.

- Fluchtalarm: Wenn das Gerät eine hektische Bewegung von mindestens 10 Sekunden Dauer erkennt, sendet das Gerät einen ersten Alarm (akustisch und optisch durch blinken der drei farbigen Tasten) und löst dann den eigentlichen Alarm automatisch aus, der zu einer SMS-Benachrichtigung und einem Sprachanruf an die gespeicherten Telefonnummern führt.

Genaue und schnelle Outdoor-Ortung:

Das LifeTel 2 ist zusätzlich mit einem GPS-Empfänger ausgestattet, der den genauen Standort der verunfallten Person im Alarmfall automatisch übermittelt.

Lieferumfang:

- Personen Notsignal Gerät
- Netzgerät mit induktiver Ladestation
- Bedienungsanleitung
- Oberarmtasche **oder** auf Wunsch eine Gürteltasche



Optional:

- 24/7-Alarmüberwachung durch eine Notrufzentrale
- mit unserer Multinetz/M2M SIM-Karte decken Sie mehrere Mobilfunknetze ab

