

Produktdatenblatt

LifeTel 6L EX2

Technische Merkmale

L101-6L-EX2
Art.Nr.



Smartphone IS880.2-EX iSafe mit APP LifeTel

- Schutzstandard IP68:wasserdicht/ staubdicht
- Maße: 161,0 x 75,0 x 15,8 mm
- Produktgewicht: 285g inkl. Akku
- Bildschirm 5,5"18:9 FHD IPS kapazitiver Touchscreen, mit einer Auflösung von 720 x 1440 Pixel
- Betriebssystem: Android 14
- Frequenzen:Band 2G:GSM B2/3/5/8;3G: WCDMA B1/5/8,TD-SCDMA ;4G:FDD-LTE B1/3/5/7/8/20/25/28A/28B, 4G TDD-LTE: B38/40/41 (120M)
- 4G: LTE
- Wi-Fi 2.4 GHz + 5.0 GHz: IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/e/k/r/v with hotspot
- Bluetooth 5.1 LE
- Akkukapazität 4500 mAh,
- Arbeitsspeicher 6 GB RAM
- Datenspeicher 128 GB ROM
- CPU: Qualcomm® Snapdragon SM6225 Octa Core
- Near Field Communication
- Kameras: 50 MP (Rückseite), 8 MP (Vorderseite)
- erweiterbar auf 128 GB mit TF Karte/ micro SD)
- GPS, GLONASS, BDS
- seitlich angebrachter Fingerabdrucksensor, 3D-Beschleunigungssensor, Lichtsensor, Näherungssensor, E-Kompass, Vibrator,

Wir bescheinigen, dass unsere LifeTel dem Bedingungen und Vorschriften der Berufsgenossenschaft vormals BGR 139, heute BGR/ GUV-R 139 und der Unfallversicherung DGUV 112-139 sowie den Alleinarbeiterschutz nach DIN VDE V0825-1/DIN VDE V0825-11 vollumfänglich entsprechen.

ATEX Zulassung:

II 3G Ex ic IIC T4 Gc

II 3D Ex ic IIIC T135°C Dc



Wichtigste Alarmfunktionen Alleinarbeiter-App:

Willensabhängiger Alarm / SOS-Notruftaste

Die SOS Taste der App wird verwendet, um sofort einen Alarm vom Benutzer auszulösen. Sie können SMS-Benachrichtigungen oder telefonische Verbindungen mit drei gewählten Telefonnummern einstellen. Sie können drei Telefonnummern für den SOS-Alarm hinterlegen (darin kann eine Telefonnummer für Anrufe und zwei Telefonnummern für SMS sein).

Willensunabhängige Alarme (Kurzinformationen)

- **Ruhealarm:** Erkennt das Gerät keine Bewegung, wird ein Voralarm (akustisch und optisch) ausgelöst. Weitere Unbeweglichkeit löst den eigentlichen Alarm aus, der zu einer SMS-Benachrichtigung und einem Sprachanruf an ausgewählte Telefonnummern führt.
- **Sturzalarm:** Wenn das Gerät einen Sturz erkennt, wird ein Alarm ausgelöst, der zu einer SMS-Benachrichtigung und einem Sprachanruf an ausgewählte Telefonnummern führt.
- **Lagealarm:** Erkennt das Gerät eine Änderung der zuvor eingestellten Position, wird ein Voralarm (akustisch und optisch) ausgelöst. Ändert sich die Position immer noch nicht, wird ein echter Alarm ausgelöst, der zu einer SMS-Benachrichtigung und einem Sprachanruf an ausgewählte Telefonnummern führt.
- **Zeitalarm:** Beim Zeitalarm meldet sich das LifeTel zu definierten Zeitintervallen optisch und akustisch. Mit dem Klicken auf eine Schaltfläche auf dem Anwendungsbildschirm quittiert der Nutzer, dass alles in Ordnung ist. Falls eine Bestätigung ausbleibt, löst das LifeTel den Alarm aus.
- **Fluchtlarm:** Wenn das Gerät eine hektische Bewegung von mindestens 10 Sekunden Dauer erkennt, wird zunächst ein Voralarm (akustisch und optisch) ausgelöst, gefolgt von einem echten Alarm, der zu einer SMS-Benachrichtigung und einem Sprachanruf an ausgewählte Telefonnummern führt.

Nach dem Auslösen der oben genannten Alarme sendet das Gerät mit der LifeTel-APP - SMS-Benachrichtigungen mit dem Standort der Person oder Sie können über iBaecon oder WLAN den Standort im Gebäude ermitteln - und baut einen Sprachanruf an die gespeicherten Telefonnummern auf. Sie können 6 Telefonnummern für Benachrichtigungen speichern.



Falls Ihr GSM Empfang zu schwach ist und Sie keinen Alarmanruf tätigen können, schaltet sich LifeTel 6L EX2 automatisch im W-LAN - Netz ein.

Lieferumfang

- Personen Notsignal Gerät
- Inkl. App für Alleinarbeiter
- Netzgerät, Kabel micro USB, Kopfhörer
- Bedienungsanleitung



Optional :

- iBeacon für die Ortung innerhalb von Gebäuden
- 24/7 Alarmüberwachung
- Multinetz/M2M – Sim-Karte decken Sie mehrere Mobilfunknetze ab.
- mit Arm- oder Gürteltasche, Preis auf Anfrage

