Produktdatenblatt

LifeTel 9L

L101-9L
Art.Nr.

Neu

Technische Merkmale

- Feuchtigkeitsschutz – IP68 – Schutz gegen Eintauchen in Wasser, MIL-STD-810H
- Maße 166,09 x 77,24 x 8,34 mm
- Produktgewicht: 205 g inkl. Akku
- Bildschirm 6,78“ Full HD+ (2388 × 1080 Pixel)
- Corning® Gorilla® Glass 5"
- Betriebssystem: Android 16
- Frequenzen: 5G: Sub-6/ 4G: LTE/ 3G: WCDMA / 2G: GSM/ 5G: pasmo NR n1/n3/n5/n7/n8/n20/n26/n28/n38/n40/n41/n77/n78/ 4G: LTE pasmo 1/2/3/5/7/8/20/26/28/32/38/40/41/41 (2535–2655 MHz)/42 / 3G: pasmo WCDMA 1/2/5/8 2G: pasmo GSM 2/3/5/8
- Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax 2,4 GHz | 5 GHz | 6 GHz 2x2 MIMO Wi-Fi 6E 11 Hotspot Wi-Fi
- Bluetooth 5.4
- Dual SIM, eSIM
- Akkukapazität 5000 mAh
- Arbeitsspeicher 8 GB RAM
- Datenspeicher 128 GB erweiterbar auf 1 TB mit micro-SD
- Prozessor – Qualcomm® Snapdragon® 6 Gen 3 Prozessor z 4x2,4 GHz Cortex-A78 + 4x1,8 GHz Cortex A-55
- Near Field Communication
- 2 Kameras: 50MP Sony-Sensor 4K/ 16 MP (Vorderseite)
- Lautsprecher – Stereolautsprecher, Dolby Atmos, Hi-Res Audio
- GPS, A-GPS, GLONASS, Galileo, QZSS, BeiDou
- Sensoren – Beschleunigungsmesser, Gyroskop, Näherungssensor, Umgebungslichtsensor, Sensor-Hub, Fingerabdrucksensor, SAR-Sensor, E-Kompass, 3-in-1-Flimmersensor (Belichtung, automatischer Weißabgleich, Flimmern)
- Laden – 30 W TurboPower™[12] | Kabelloses Laden 15 W
- Einsetzbar in einer Umgebung von: -20ºC a +60ºC

Wir bescheinigen, dass unsere LifeTel dem Bedingungen und Vorschriften der Berufsgenossenschatf vormals BGR 139, heute BGR/ GUV-R 139 und der Unfallversicherung DGUV 112-139 sowie den Alleinarbeterschutz nach DIN VDE V0825-1/DIN VDE V0825-11 vollumfänglich entsprechen.

Wichtigste Alarmfunktionen Alleinarbeiter-App:

Willensabhängiger Alarm / SOS-Notruftaste

Die SOS Taste der App wird verwendet, um sofort einen Alarm vom Benutzer auszulösen. Sie können SMS-Benachrichtigungen oder telefonische Verbindungen mit drei gewählten Telefonnummern einstellen. Sie können drei Telefonnummern für den SOS-Alarm hinterlegen (darin kann eine Telefonnummer für Anrufe und zwei Telefonnummer für SMS sein).

Willensunbhängige Alarme (Kurzinformationen)

• **Ruhealarm**: Erkennt das Gerät keine Bewegung, wird ein Voralarm (akustisch und optisch) ausgelöst. Weitere Unbeweglichkeit löst den eigentlichen Alarm aus, der zu einer SMS-Benachrichtigung und einem Sprachanruf an ausgewählte Telefonnummern führt.

• **Sturzalarm:** Wenn das Gerät einen Sturz erkennt, wird ein Alarm ausgelöst, der zu einer SMS-Benachrichtigung und einem Sprachanruf an ausgewählte Telefonnummern führt.

• **Lagealarm:** Erkennt das Gerät eine Änderung der zuvor eingestellten Position, wird ein Voralarm (akustisch und optisch) ausgelöst. Ändert sich die Position immer noch nicht, wird ein echter Alarm ausgelöst, der zu einer SMS-Benachrichtigung und einem Sprachanruf an ausgewählte Telefonnummern führt.

• **Zeitalarm:** Beim Zeitalarm meldet sich das Life Tel zu definierten Zeitintervallen optisch und akustisch. Mit dem Klicken auf eine Schaltfläche auf dem Anwendungsbildschirm quittiert der Nutzer, dass alles in Ordnung ist. Falls eine Bestätigung ausbleibt, löst das Life Tel den Alarm aus.

• **Fluchtlarm:** Wenn das Gerät eine hektische Bewegung von mindestens 10 Sekunden Dauer erkennt, wird zunächst ein Voralarm (akustisch und optisch) ausgelöst, gefolgt von einem echten Alarm, der zu einer SMS-Benachrichtigung und einem Sprachanruf an ausgewählte Telefonnummern führt.

Nach dem Auslösen der oben genannten Alarme sendet das Gerät mit der LifeTel-APP - SMS-Benachrichtigungen mit dem Standort der Person oder Sie können über iBaecon oder WLAN den Standort im Gebäude ermitteln - und baut einen Sprachanruf an die gespeicherten Telefonnummern auf. Sie können 6 Telefonnummern für Benachrichtigungen speichern.

mobi-click®
your safety-kit

W-LAN

Falls Ihr GSM Empfang zu schwach ist und Sie keinen Alarmanruf tätigen können, schaltet sich LifeTel 9L automatisch im W-LAN - Netz ein.

Wi-Fi Calling

Lieferumfang:

- Personen Notsignal Gerät
- Inkl. App für Alleinarbeiter
- Netzgerät, USB-C Kabel
- Bedienungsanleitung

Optional :

- iBeacon für die Ortung innerhalb von Gebäuden
- 24/7 Alarmüberwachung
- Multinetz/M2M – Sim-Karte decken Sie mehrere Mobilfunknetze ab.
- mit Arm- oder Gürteltasche, Preis auf Anfrage

motorola

SOS

android

Bluetooth®

5G