

Produktdatenblatt

LifeTel 5 mini 4

Technische Merkmale

Gewicht: 301g
Abmessung: 133.5 x 63.3 x 24.9 mm (LxBxH)
Akkumulator: **6200 mAh** rechargeable Li- po battery
Standby-Zeit bis zu 336 Stunden
Gesprächszeit bis zu 34 Stunden
Procesor: Octa-core (2x2.4 GHz Cortex-A76 & 6x2.0 GHz Cortex-A55) Mali-G57 MC2
SIM-Karte:dual card nano SIM
Daten-Service: Bluetooth 5.2 , USB , WI-FI, GPS
Waterproof level: IP68, IP69K, IEC standard 60529
Frequenz: 2G 3G 4G **5G**
WIFI: 802.11 a/ac/b/g/n
Memory: 8 GB RAM/ 256 GB ROM
Touch screen: IPS LCD, 90Hz
Camera: Rear 50 MP, f/2.0, Night vision camera
Camera Front 32 MP
Multi- language: Support
Fingerprint, accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer
Certification: CE/ FCC/ RoHS
Screen size: 4.7 Inch Corning® Gorilla® Glass Victus®
Pixel: 720 x 1600 HD+, 373 ppi, 90 Hz
Wireless FM radio
Charging: 33W wired/15W wireless/5W reverse wireless
Operating system: Android 14
Einsetzbar in einer Umgebung von: -20°C a +60°C

Wir bescheinigen, dass unsere LifeTel dem Bedingungen und Vorschriften der Berufsgenossenschaft vormals BGR 139, heute BGR/ GUVR 139 und der Unfallversicherung DGUV 112-139 sowie den Alleinarbeterschutz nach DIN VDE V0825-1/DIN VDE V0825-11 vollumfänglich entsprechen.

Neu

Wichtigste Alarmfunktionen Alleinarbeiter-App:

Willensabhängiger Alarm / SOS-Notruftaste

Die SOS Taste der App wird verwendet, um sofort einen Alarm vom Benutzer auszulösen. Sie können SMS-Benachrichtigungen oder telefonische Verbindungen mit 6 gewählten Telefonnummern einstellen. Sie können 6 Telefonnummern für den SOS-Alarm hinterlegen (Anrufnummer und SMS).

Willensunabhängige Alarmer (Kurzinformationen)

- **Rhuealarm:** Erkennt das Gerät keine Bewegung, wird ein Voralarm (akustisch und optisch) ausgelöst. Weitere Unbeweglichkeit löst den eigentlichen Alarm aus, der zu einer SMS-Benachrichtigung und einem Sprachanruf an ausgewählte Telefonnummern führt.
- **Sturzalarm:** Wenn das Gerät einen Sturz erkennt, wird ein Voralarm (akustisch und optisch) ausgelöst, gefolgt von einem echten Alarm, der zu einer SMS-Benachrichtigung und einem Sprachanruf an ausgewählte Telefonnummern führt.
- **Lagealarm:** Erkennt das Gerät eine Änderung der zuvor eingestellten Position, wird ein Voralarm (akustisch und optisch) ausgelöst. Ändert sich die Position immer noch nicht, wird ein echter Alarm ausgelöst, der zu einer SMS-Benachrichtigung und einem Sprachanruf an ausgewählte Telefonnummern führt.
- **Zeitalarm:** Das Gerät sendet in jedem festgelegten Zeitintervall einen Voralarm (akustische und visuelle Meldung). Der Benutzer muss den Alarm bestätigen, indem er auf dem Anwendungsbildschirm auf eine Schaltfläche klickt. Bestätigt der Nutzer den Voralarm nicht, wird der eigentliche Alarm ausgelöst, der eine SMS-Benachrichtigung und einen Sprachanruf an ausgewählte Telefonnummern zur Folge hat.
- **Fluchtlarm:** Wenn das Gerät eine hektische Bewegung von mindestens 10 Sekunden Dauer erkennt, wird zunächst ein Alarm (akustisch und optisch) ausgelöst, gefolgt von einem echten Alarm, der zu einer SMS-Benachrichtigung und einem Sprachanruf an ausgewählte Telefonnummern führt.

Nach dem Auslösen der oben genannten Alarmer sendet das Gerät mit der LifeTel-APP - SMS-Benachrichtigungen mit dem Standort der Person oder Sie können über iBaecon oder WLAN den Standort im Gebäude ermitteln - und baut einen Sprachanruf an die gespeicherten Telefonnummern auf. Sie können 6 Telefonnummern für Benachrichtigungen speichern



mobi-click
your safety-kit

W-LAN

Falls Ihr GSM Empfang zu schwach ist und Sie keinen Alarmanruf tätigen können, schaltet sich LifeTel 5mini 4 automatisch im W-LAN - Netz ein.

Wi-Fi Calling



Lieferumfang:

- Personen Notsignal Gerät
- Inkl. App für Alleinarbeiter
- Netzgerät, USB C-Kabel
- Bedienungsanleitung

Optional :

- iBeacon für die Ortung innerhalb von Gebäuden
- 24/7 Alarmüberwachung
- Multinetz/M2M – Sim-Karte decken Sie mehrere Mobilfunknetze ab.
- Oberarmtasche oder Gürtelclip - Preis auf Anfrage

