

Produktdatenblatt

SeniorTel NotrufArmband 3 ST101-7

Technische Merkmale

Abmessungen: 54 mm x 37 mm x 17 mm

Gewicht: 51g

Material: PC+ABS+Silicon

Operationssystem: RT System

Batteriekapazität: Klasse A 800mAh LiPo

Netz: 4G/2G

Bildschirm: kein Bildschirm

Taste: SOS-Taste

SIM Karte: Nano SIM-Karte

Frequenzbänder:

- 4G-FDD: Band 1/2/3/5/7/8/20

- 4G-TDD: Band 38/39/40/41

- 2G-GSM: Band 2/3/5/8

Ortung: GPS+LBS+Wifi Hotspots

Speicher: 128MB+196MB

Betriebszeit: 4-5 Tage

Wasser/Schutzklasse: IP67

Farbe: schwarz

GPS-Positionsgenauigkeit: weniger als 5 Meter

Die Funktionen des SeniorTel NotrufArmband können per App programmiert werden

- Apps für Smartphone im App Store oder Google Play

Neu

Willensabhängiger Alarm-/SOS-Notruftaste

Die SOS-Taste des SeniorTel NotrufArmbandes wird verwendet, um manuelle und sofort einen Alarm vom Benutzer auszulösen. Sie können SMS-Benachrichtigungen oder telefonische Verbindungen mit gewählten Telefonnummern einstellen und bis zu drei Telefonnummern für den SOS-Alarm hinterlegen.

Willensunabhängiger Alarm über Anruftaste

- **Sturzalarm:** Das NotrufArmband erkennt automatisch einen Sturz und informiert entsprechend bis zu drei hinterlegte Telefonnummern. Wenn das Gerät einen Sturz erkennt - es muss ein Aufprall bzw. abruptes Abstoppen erfolgen - wird ein Alarm ausgelöst, der dazu führt, dass eine SMS-Benachrichtigung und ein Sprachanruf gesendet werden. Wenn der Alarm versehentlich ausgelöst wird, besteht die Möglichkeit den Alarm durch Drücken der Anruftaste abzubrechen.

- **Ortung per GPS außerhalb von Gebäuden**
- **Ortung per WiFi innerhalb von Gebäuden**

Zusätzlich:

- Überwachung der Herzfrequenz
- Schrittzähler
- Erinnerung an Medikamenteneinnahme



LTE network



LTE network



Vibration mode



Phone call



SOS



IP67 waterproof



GPS+WIFI+LBS



Thermometer



Voice monitor



Low battery alert



Heart rate



Phone book



Pedometer



Blood pressure SPO2



Safety Zone



Alarm Clock



Reject unknown calls



Pill reminder



Sleep monitor



History route



Remote turn off