

12V 600Ah Compact PeliCase Ident No: ION 012 600 PELI

Das PeliCase 1510 kann mit maximal 5 Lithium Akkus 12V 120Ah verwendet werden. Die Lithium Akkus lassen sich mit dem Schnellverschluss System leicht austauschen. Durch eine ausgeklügelte Elektronik können Akkus mit unterschiedlichen Ladezuständen eingesteckt werden. Ein Steckplatz kann mit einem Akku oder einem Wechselrichter von maximal 400W betrieben werden. Zusätzlich besitzt der Koffer einen externen Leistungsanschluss bei welchem ein Wechselrichter oder anderer Verbraucher von maximal 1'000W angeschlossen werden kann. Die durch den internen Wechselrichter erzeugte Wärme wird im PeliCase am Boden mit dem integrierten Wärmetauscher „diskret“ nach aussen geleitet. Zudem kann der Koffer mit maximal zwei DC/ DC Wandlern zu 160W ausgestattet werden. Beleuchtete Drucktasten ermöglichen das sichere Schalten der GPS/GSM Fernsteuerung sowie allen steuerbaren Ausgängen.

TECHNISCHE DATEN

Nominalspannung	10.8V Nominal 8.8 – 12.6V
Kapazität	Maximaler Einsatz von 5 x 120Ah
Ladestrom / Entladestrom	Empfohlener Ladestrom 60A Maximaler Entladestrom 100A
Kurzschluss Schutz	Ja, elektronisch in Akkus integriert (8µs)
DC / DC Wandler	Max 2 x 12V 160W (12 / 24 / 48VDC) 1 DC/DC Wandler inklusive, 1 DC/DC Wandler zusätzlich als Option
Überspannungsschutz	Ja, pro Akku und pro System / redundant
Tiefentladeschutz	Ja, pro Akku und pro System redundant
Betriebstemperatur Laden	10°C bis 45°C
Betriebstemperatur Entladen	-20°C bis 60°C - Warnmeldung bei zu hoher Temperatur via SMS - Automatische Abschaltung Phase 1 Wechselrichter - Automatische Abschaltung Phase 2 Energieversorgung - Automatische Energie Reaktivierung
SOC elektronische Messung	Ja / Kumuliert
SOC Anzeige / Haupt Bildschirm	OLED Display 1.3" - Spannung - Gesamte Restkapazität - Kumulierter Stromverbrauch Berechnete Zeit bis Energie- Abschaltung
Anschluss Stecker	1 x Binder IP66 4P 15A 1 x Binder IP66 7P 10A 2 x Binder IP66 4P 25A 1 x Anderson 2P 105A
Direkt steuerbare Tastenfunktion	- GPS / GSM Modul - DC / DC Wandler 1 - DC / DC Wandler 2 - Wechselrichter 230 VAC - Video / Akku direkt (15A max.) Akku direkt (20A max.)
GPS / GSM Kommunikation	- SMS von / an vordefinierte Nummern - SMS Warnsystem 1 (Kapazität/Verbrauch) - SMS Warnsystem 2 (Entfernen / Bewegung) - SMS Warnsystem 3 (Temperatur)
GSM / UMTS Fernsteuerung	- Gesicherter UMTS Zugriff via Internet - DC / DC Wandler 1 / 2 - Wechselrichter 230 VAC - Video - Akku direkt - System OFF → Deaktivierung aller Akkus → Akkus können weder geladen noch entladen werden. - Transport / Lagermodus
Gewicht	11.3 kg Leergewicht ohne optionales Zubehör
Dimension	559 x 351 x 229 mm
Schutzart	IP66





Internes Kühlsystem

Beim Einsatz eines internen Wechselrichters wird die entstehende Wärme des Wechselrichters durch ein internes Umluft System nach aussen geleitet.

Die Lüfter sind thermisch gesteuert. Durch den internen Wärmetauscher wird die Schutzfunktion IP66 des PeliCases nicht beeinträchtigt. Wird trotz aktivem Kühlsystem die maximale Temperatur erreicht, so wird zuerst der Wechselrichter und danach der Energiespeicher automatisch abgeschaltet.



ERUN Modular Akku System

Die ERUN © Lithium Akkus sind für den modularen Einsatz vorbereitet.

Die Akkus können innert Sekunden von einem System zum anderen verwendet werden. Somit können Akkus vom PeliCase 1510 mit wenigen Handgriffen im ERUN © Racksystem verwendet werden. Jeder Akku ist durch zwei Schnellverschlüsse leicht verriegelbar. Der Akku kann nicht mit falscher Polarität eingesteckt.



Elektrische Anschlüsse und Sicherungen

Jede abgehende Leitung ist durch eine gut zugängliche Sicherung abgesichert. Die elektrischen Anschlüsse sind ausnahmslos von aussen zugänglich.



ERUN© Löschesystem Ident No: LSE 500

Jeder ERUN Lithium Akku ab 30Ah ist mit einem internen Löschesystem ausgestattet. Durch eine Druckleitung wird das Löschmittel so nah wie möglich an die Lithiumzellen geführt. Durch diese Technologie wird bei einer Zerstörung einer Zelle sofort auf die schadhafte Zelle eingewirkt. Das Löschmittel löscht und wirkt kühlend auf die benachbarten Zellen. Somit wird der gefürchtete Dominoeffekt verhindert.

Optionen:

GPS / GSM Ident No: GSM 01



Auf der Hauptplatine kann das GPS / GSM Modul auch nachträglich eingesteckt werden. Leichtes Einfügen der notwendigen SIM Karte bei ausgeführten Lithium Akkus. Durch die integrierte GPS Funktion kann das Rack lokalisiert werden. Weiter kann eine Diebstahlsicherung aktiviert werden, welche einen Alarm auslöst, wenn das System aus einer bestimmten Koordinate verschoben wird.

Stabilisierte Spannungsversorgung

Es können maximal 2 DC/DC Wandler mit je einer Leistung von 160W eingebaut werden. Dies für:

- 12V 160W IDENT No: DC PELI 12V 160W
- 24V 160W IDENT No: DC PELI 24V 160W