



FS3 / FS3SCC

- ⊞ La centrale Fransat FS3 est composée d'un [3RACK](#) et un module [RM98CI2](#).
- ⊞ Elle permet de recevoir les 25 chaines de Fransat + France 3 régionale
- ⊞ Arrive préprogrammé
- ⊞ Gestion facile avec cable USB et DTVIFace
- ⊞ Gestion à distance possible due au connection RJ45 integrée dans l'alimentation.
- ⊞ Livrée avec 2 [CAM 16 services](#) et 2 [CARTES Fransat](#) (FS3) ou sans CAMs et CARTES (FS3SCC)

Cette stations vous permet de rajouter d'autres chaines. A côté des chaines Fransat, il vous restent 3 entrées satellite, 4 récepteurs satellite, et 3 canaux en sortie disponible pour rajouter des chaines FTA pour compléter les chaines reçu de Fransat.

Logiciel [DTVIFace](#) :

DTVIFACE 384 - ANTRON(c) - setup 666 - (USB) (manufacturer mode)

Demod. T° : 25 °C

Demod.	In	Power :	C/N :	Out
A	1	80.71 dBµV	15.70 dB	1
B	1	76.73 dBµV	11.60 dB	2
C	1	76.28 dBµV	15.40 dB	3
D	1			4
E	2			5
F	3			6
G	3			7
H	4			8

Total bitrate : 114.31 Mb/s

S. Id.	Name	CI	OUTPUT (25/64)	LCN	N. S. Id.
A 401	TF1		+	1	401
A 403	M6		+	6	403
A 404	ARTE		+	7	404
A 417	LCI		+	15	417
A 419	FRANCE 5		+	5	419
A 421	W9		+	9	421
A 422	6TER		+	22	422
A 423	TMC		+	10	423
A 424	TFX		+	11	424
A 425	LCP		+	8	425
A 426	VIAVOSGES				
A 427	KTO				
A 4133	NOUVELLE AQUITAINE				
B 3000	TF1 SERIES FILMS		+	20	3000
B 3001	L'EQUIPE		+	21	3001
B 3003	RMC STORY		+	23	3003
B 3004	RMC DECOUVERTE		+	24	3004

Spécifications technique :

Entrées SAT (x4)	Fréquence	950-2150 MHz
	Niveau d'entrée	-65 dBm à -25 dBm
	Tension LNB	13/18V - Tone - DiSEqC (300mA each input) SCR-dCcss
Démodulateur/décodeur (x8)		
DVB-S	Modulation - symbol rate	QPSK - 1....45 MSps
	Code rate (Viterbi)	1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8
DVB-S2	Modulation - symbol rate	QPSK/8PSK - 1....45 MSps
DVB-S2	Code Rate (LDPC)	QPSK = 1/4, 1/3, 2/5, 1/2, 3/5, 2/3, 3/4, 4/5, 5/6, 8/9, 9/10
		8PSK = 3/5, 2/3, 3/, 5/6, 8/9,9/10
Sortie DVBT (2 x 4 canaux adjacent)	Niveau de sortie max. Réglage niveau Perte de passage bypass sortie	> 95 dBμV 1 - 20dB (avec DTVIface) < 2 dB
	Fréquence de sortie	170-230 MHz + 470-862 MHz
	Constellation	QPSK/16QAM/64QAM
	FEC	1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8
	Interval de garde	1/4, 1/8, 1/16, 1/32
	Mode - MER	2K - >38dB
Sortie DVBC (2 x 4 canaux adjacent)	Niveau de sortie max. Réglage niveau Perte de passage bypass sortie	> 95 dBμV 1 - 20dB (avec DTVIface) < 2 dB
	Fréquence de sortie	50-862 MHz
	Constellation	16,32,64,128,256 QAM (EN 300 429)
	Débit symbole	4 - 6.96 Mb/s
	MER	> 39dB
	DVB Processing	TsID, NIT version, ONID, NID, Network Name, SID, LCN
Puissance	Entrée	100-240 VAC / 50-60Hz / 1A
Dimensions	Longueur x hauteur	192mm x 134mm
	Largeur	182mm
	Poids	3 kg
EAN code	FS3	5420037693283
	FS3SCC (sans CAM/CARTES)	5420037693313

Schéma d'installation :

