

STRONG



DIGITALER HD-KABELEMPFÄNGER SRT3034



Untertitelunterstützung



Medienplayback



Teletext-Funktion



Kindersicherung



Favoritenlisten



Programmführer

Müheloses digitales HD-Kabelfernsehen

Genießen Sie ein nahtloses TV-Erlebnis mit dem digitalen HD-Kabelempfänger SRT3034. Er wurde für den DVB-C-Empfang entwickelt und kombiniert ein gestochen scharfes HD-Bild mit beeindruckendem Dolby Audio-Sound, um Ihre Inhalte zum Leben zu erwecken. Greifen Sie ganz einfach auf Ihre Lieblingssender zu – dank des elektronischen Programmführers und personalisierter Listen, alles über eine einfache und intuitive Benutzeroberfläche, die für den täglichen Gebrauch entwickelt wurde.

Entwickelt für den **digitalen Kabelfernsehempfang** mit **zuverlässiger Signalqualität**.



High-Definition-Bild

Das gestochen scharfe HD-Bild erweckt jede Szene mit klaren Farben und präzisen Details zum Leben und sorgt so für ein natürlicheres und angenehmeres Fernseherlebnis.



Einfache Einrichtung

Entwickelt für einen reibungslosen und unkomplizierten Start: Dank der schnellen Einrichtung können Sie Ihre Lieblingssender in nur wenigen Minuten ohne unnötige Schritte empfangen.



Dolby Audio

Liefert einen klareren und ausgewogeneren Klang, wodurch Stimmen besser verständlich und Hintergrunddetails deutlicher wahrnehmbar sind. Ob Sie nun fernsehen oder Filme schauen – es sorgt jeden Tag für ein natürlicheres und angenehmeres Hörerlebnis.





- **4-stellige LED-Anzeige:** Zeigt die Kanalnummer und den Gerätestatus an .
- **Standby / Ein:** Schalten Sie das Gerät ein oder SWITCHen Sie es in den Standby-Modus.
- **Programm +/-:** Einfaches Navigieren durch die Kanäle.
- **USB-Anschluss:** Schließen Sie ein USB-Gerät für den playback an .
- **Kabel-Eingang:** Schließen Sie das Kabelsignal Ihres Anbieters an .
- **Kabelausgang:** Leiten Sie das Signal bei Bedarf an ein anderes Gerät weiter .
- **S/PDIF:** Schließen Sie ein digitales Audiosystem an, um den Klang zu verbessern.
- **TV (HDMI):** Schließen Sie das Gerät an Ihren Fernseher an , um eine hohe Bild- und Tonqualität zu erzielen.
- **TV (SCART):** Schließen Sie das Gerät an ältere Fernseher an , um eine breitere Kompatibilität zu gewährleisten.
- **Stromversorgung:** Schließen Sie das Gerät an eine Stromquelle an .

DIGITALER HD-KABELEMPFÄNGER

SRT3034

BETRIEBSSYSTEM

Modellname	SRT 3034
Transponder	DVB-C

TUNER

Tuner	M88TC6800
Empfangsbereich	47 MHz ~ 862 MHz
Modulation	16, 64, 128, 256 QAM

PROZESSOREN

Hauptprozessor	M88CC6000
SDRAM	64 MB
FLASH	4 MB

VIDEO- UND AUDIOFUNKTIONEN

Videoauflösung	1920 x 1080
Videodekodierung	MPEG-2 MP@HL AVC/H.264, D25 HP@L4.1, MPEG4 A SP unterstützt, MPEG-4 SP-Profil, AVS/AVS+, VC1 SP@ML, MP@HL, AP@L0~3
Seitenverhältnis	4:3, 16:9
Audio-Decodierung	AAC/AC3/PCM
Audio-Passthrough über HDMI (externe Audio-Decodierung für alle Formate)	✓

ANSCHLÜSSE

Kabel-Eingang – IEC-Buchse	✓
Kabelausgang – IEC-Stecker (Durchschleifausgang)	✓
S/PDIF (koaxial)	✓
HDMI	✓
TV-SCART	✓
USB 2.0-Anschluss	5 V, 500 mA (max.)
Netzteil (12 V/1 A)	✓

STRONG SERVICES

DVBC-Standard	EN300 429
OSD-Sprache	Mehrsprachig
Medienplayback (MP3, FLAC, JPG, JPEG, MPG, MPEG, VOB, AVI, TS, TRP, M2T, M2TS, MP4, MKV, MOV, DIVX (optional))	Optional
7-Tage-EPG (Elektronischer Programmführer)	✓
DVB-Untertitel	✓
Teletext	VBI/OSD
Einfache Erstinstallation	✓
Sendersuche mit automatischer / manueller	✓
Verwaltung von TV- und Radiolisten	✓
Bearbeitung der Favoritenliste für Radio und TV	✓
Kindersicherung	✓
Verwaltung des Bildformats	✓
Timer-Einstellung	✓
LCN	✓
Kopierschutz	✓
OTA-Update	Option

ALLGEMEINE DATEN

Versorgungsspannung	100–240 V AC, 50/60 Hz
Leistungsaufnahme	12 W (max.)
Leistungsaufnahme im Standby-Modus	max. 1 W
Betriebstemperatur	0 ~ +40 °C
Lagertemperatur	-10 ~ +70 °C
Luftfeuchtigkeitsbereich im Betrieb	10 ~ 95 %, r. F., nicht kondensierend
Abmessungen (BxTxH) in mm	168 x 110 x 38
Gewicht in g	240
Lieferumfang	1x Empfänger SRT 3034 1 Fernbedienung 2 x AAA-Batterien x1 Montageanleitung 1x Sicherheitshinweise
EAN SRT 3034	9120137873191
PCB	10 Stück

Verfügbare Sprachen: DE, CZ, HU, SK, BG, TR