

# Base dingz dDi

## Description

Le dingz Base dDi possède 2 sorties commutables et dimmables indépendamment l'une de l'autre. Jusqu'à deux luminaires peuvent être connectés aux sorties 1-2. Les moteurs de stores peuvent être actionnés directement via les sorties 1 & 2. Le mode de fonctionnement des sorties - variateur ou stores - se règle à l'aide des commutateurs DIP. Les connexions Input 1 et 2 peuvent être utilisées comme entrée, par exemple pour des interrupteurs à distance ou des détecteurs de mouvement. La dingz-Base peut commander directement des vannes de chauffage 230V.

La connexion dDi +/- est destinée à la connexion de bus, par exemple DALI. (ddi = dingz digital interface)

## Détails

Type	dingz base 2 canaux + 2 canaux dDi + 2 entrées
Modèle	dzb-DDI
Dimensions emballage	90 x 90 x 40 mm (L x H x P)
Garantie	2 ans

## Données techniques

Dimensions (L x H x P)	60 x 60 x 32 mm
Poids	86 g • 137 g inclus emballage et manuel
Alimentation électrique	230VAC • 50Hz
Courant d'alimentation	4A
Puissance de sortie	Dimmer: 100W par canal • Commutation: 230W
Puissance de sortie dDi	60mA
Consommation d'énergie	0.7W
Indice de protection	IP20
Type de protection	II
T° de fonctionnement	+5°C to 35°C • 10 - 85 % Humidité (sans condensation)
T° de stockage	+5°C to 50°C • 5 - 90 % Humidité (sans condensation)
Alt. de fonctionnement	0 ... 2000 m. Au-dessus du niveau de la mer
Sécurité et CEM	CE

