

Produktdatenblatt

Hausnotruf Watch 2 ST101-8

Neu

Technische Merkmale

Abmessungen: 54 mm x 37 mm x 17 mm
Gewicht: 59g
Material: PC+ABS+Silicon
Operationssystem: RT System
Batteriekapazität: Klasse A 700mAh LiPo
Netz: 4G/2G
Bildschirm: 1.83" 240*284 pixel
Taste: Power/ SOS-Taste
SIM Karte: Nano SIM-Karte
Frequenzbänder:
- 4G-FDD: Band 1/2/3/5/7/8/20
- 4G-TDD: Band 38/39/40/41
- 2G-GSM: Band 2/3/5/8
Ortung: GPS+LBS+Wifi Hotspots
Speicher: 1GB+8GB
Betriebszeit: 4-5 Tage
Wasser/Schutzklasse: IP67
Farbe: schwarz
GPS-Positionsgenauigkeit: weniger als 5 Meter



Die Funktionen des Hausnotruf Watch können per App programmiert werden

- Apps für Smartphone im App Store oder Google Play

Willensabhängiger Alarm-/SOS-Notruftaste

Die SOS-Taste des NotrufArmbandes wird verwendet, um manuelle und sofort einen Alarm vom Benutzer auszulösen. Sie können SMS-Benachrichtigungen oder telefonische Verbindungen mit gewählten Telefonnummern einstellen und bis zu drei Telefonnummern für den SOS-Alarm hinterlegen.

Willensunabhängiger Alarm über Anruftaste

- **Sturzalarm:** Das Hausnotruf Watch erkennt automatisch einen Sturz und informiert entsprechend bis zu drei hinterlegte Telefonnummern. Wenn das Gerät einen Sturz erkennt - es muss ein Aufprall bzw. abruptes Abstoppen erfolgen - wird ein Alarm



ausgelöst, der dazu führt, dass eine SMS-Benachrichtigung und ein Sprachanruf gesendet werden. Wenn der Alarm versehentlich ausgelöst wird, besteht die Möglichkeit den Alarm durch Drücken der Anruftaste abbrechen.

• Ortung per GPS außerhalb von Gebäuden

Zusätzlich:

- **Video Call**
- Überwachung der Herzfrequenz
- Schrittzähler Erinnerung an Medikamenteneinnahme



mobi-click®
your safety-kit

Lieferumfang:

- Hausnotruf Watch
- Netzgerät, Magnetladekabel
- Bedienungsanleitung

Optional:

- eine SIM-Karte (Deutsche Telekom/T-Mobile) für 4,90 € inkl. 19% MwSt./pro Monat
- die Einrichtung/Programmierung für einmalig 11,90 € inkl. 19% MwSt.
- eine Anbindung an unsere 24/7-Notrufzentrale für 19,90 € inkl. 19% MwSt./pro Monat

