

# DATENBLATT

## RVS 13540 ER

BENZIN STROMERZEUGER 13 KVA

*Symbolbild*



Unsere Stromerzeuger werden ständig weiterentwickelt. Aus diesem Grund können die Abbildungen und technischen Daten der Stromerzeuger geändert werden.  
RID GmbH trägt keine Verantwortung für mögliche Druckfehler. 01.08.2024 issued.

**RID GmbH** | [www.rid-stromerzeuger.de](http://www.rid-stromerzeuger.de) | Telefon: +49 (0) 7266 91347-0

[rid-stromerzeuger.de](http://rid-stromerzeuger.de)

## Leistungsdaten

### Ausgangsleistung

Nenn-Dauerleistung	7,0 / 13,0 kVA
Max. Strom / Nennstrom	30,4 A   18,7 A
Spannung	230 / 400 V
Frequenz	50 Hz
Leistungsfaktor	0,8 cos φ

## Produktübersicht

Bestellnummer	717739
Motortyp	B & S Vanguard 385447
Motor Größe	2-Zylinder
Generatortyp	Synchron
Schutzklasse	IP 54

CE-zertifiziert nach Maschinenrichtlinie 2006/42/EG

## Motor Daten

Drehzahlbereich	3000 u/min
Kraftstoffart	Benzin 92 / 95
Öl	5W30
Ölvolumen im Motor	1,7 l
Motorleistung	13,0 kW
Kühlung	Luft
Starter	Hand-Elektrisch
Vorteile AVR	Spannungsregler

### Abmaße und Gewicht Stromerzeuger

	Länge (L)	Breite (B)	Höhe (H)	Gewicht	Tank
Geschlossen	826 mm	624 mm	755 mm	195 kg	25 l

### Schallwert Stromerzeuger

Geschlossen	66 dB(A)
-------------	----------

### Kraftstoffverbrauch

	100% Last
Verbrauch	5,0 l/h