

SMA omvormer lichtjes

LED	Status	Betekenis
Groene led	Knippert: 2 s aan en 2 s uit	Wachten op teruglevervoorwaarden Er is nog niet voldaan aan de voorwaarden voor het terugleverbedrijf. Zodra er aan de voorwaarden is voldaan, schakelt de omvormer over naar het terugleverbedrijf.
	Knippert snel	Update van het hoofdproces Het hoofdproces van de omvormer wordt geactualiseerd.
	Brandt	Terugleverbedrijf De omvormer levert terug met een vermogen van meer dan 90%.
	Pulseert	Terugleverbedrijf De omvormer is met een dynamische vermogensindicatie via de groene LED uitgerust. Afhankelijk van het vermogen knippert de groene LED snel of langzaam. Desgewenst kun u de dynamische vermogensweergave via de groene LED uitschakelen.
	Uit	De omvormer levert niet terug aan het openbare stroomnet.
Rode led	Brandt	Gebeurtenis opgetreden Als er een gebeurtenis optreedt, wordt bovendien op de gebruikersinterface van de omvormer of op het communicatieproduct een concrete gebeurtenismelding en het bijbehorende gebeurtenisnummer weergegeven.
Blauwe led	Knippert langzaam gedurende ca. 1 min.	Communicatieverbinding wordt opgebouwd De omvormer maakt verbinding met een lokaal netwerk of brengt een directe verbinding via ethernet met een eindapparaat (bijv. computer, tablet of smartphone) tot stand.
	Knippert snel gedurende ca. 2 min.	WPS actief De WPS-functie is actief.
	Brandt	Communicatie actief Er is een actieve verbinding met een lokaal netwerk of er is een directe verbinding via ethernet met een eindapparaat (bijv. computer, tablet of smartphone).

