

STRONG

ЦИФРОВ HD КАБЕЛЕН ДЕКОДЕР SRT3034



Поддръжка
на субтитри



Playback
of multimedia



Функция
телетекст



Родителски
контрол



Списъци с
любими



Програмен
справочник

Безпроблемно HD цифрово кабелно телевизионно изживяване

Насладете се на безпроблемно телевизионно изживяване с цифровия HD кабелен приемник SRT3034. Проектиран за DVB-C приемане, той съчетава кристално чиста HD картина с завладяващ Dolby Audio звук, за да съживи съдържанието ви. Достъпът до любимите ви канали е лесен благодарение на електронния програмен справочник и персонализираните списъци, всичко това в рамките на прост и интуитивен интерфейс, създаден за ежедневна употреба.

<https://www.strong-eu.com/fr/strong-entertainment/selection>

Проектиран за **прием на цифрова кабелна телевизия с надеждно качество на сигнала.**



Картина с висока разделителна способност

Ясната HD картина оживява всяка сцена с чисти цветове и отчетливи детайли, осигурявайки по-естествено и приятно преживяване при гледане.



Лесна настройка

Проектиран за гладко и лесно стартиране, с бърза настройка, която ви позволява да гледате любимите си канали само за няколко минути, без излишни стъпки.



Dolby Audio

Осигурява по-ясен и по-балансиран звук, което прави гласовете по-разбираеми, а детайлите на фона – по-забележими. Независимо дали гледате телевизия или филми, тя създава по-естествено и приятно слушане всеки ден.

 **Dolby Audio**





- **4-цифрен LED дисплей:** Показва номера на канала и състоянието на устройството.
- **Standby / On:** Включване на устройството или SWITCH в режим на готовност.
- **Програма +/-:** Лесно превключване между каналите.
- **USB порт:** Свържете USB устройство за playback на медийни файлове.
- **Кабелен вход:** Свържете кабелния сигнал от вашия доставчик.
- **Кабелен изход:** Предаване на сигнала към друго устройство, ако е необходимо.
- **S/PDIF:** Свържете се с цифрова аудио система за подобро качество на звука.
- **TV (HDMI):** Свържете се с телевизора си за висококачествена картина и звук.
- **TV (SCART):** Свържете се с по-стари телевизори за по-широка съвместимост.
- **Захранване:** Свържете устройството към източник на захранване.

ЦИФРОВ HD КАБЕЛЕН ДЕКОДЕР

SRT3034

ОПЕРАЦИОННА СИСТЕМА

Име на модела	SRT 3034
Транспондер	DVB-C

ТЮНЕР

Тюнер	M88TC6800
Обхват на приеманите канали	47 MHz ~ 862 MHz
Модулация	16, 64, 128, 256 QAM

ПРОЦЕСОРИ

Основен процесор	M88CC6000
SDRAM	64 MB
FLASH	4 MB

ВИДЕО И АУДИО ВЪЗМОЖНОСТИ

Разделителна способност	1920 x 1080
Декодиране на видео	MPEG-2 MP@HL AVC/H.264, D25 HP@L4.1, MPEG4 A SP поддържа, MPEG-4 SP Profile, AVS/AVS+, VC1 SP@ML, MP@HL, AP@L0~3
Съотношение на екрана	4:3, 16:9
Аудио декодиране	AAC/AC3/PCM
Аудио преминаване през HDMI (външно аудио декодиране за всички формати)	✓

СВЪРЗВАНЕ

Кабелен вход - IEC женски	✓
Кабелен изход - IEC мъжки (Loop through)	✓
S/PDIF (коаксиален)	✓
HDMI	✓
TV SCART	✓
USB 2.0 порт	5 V, 500 mA (макс.)
Захранващ адаптер (12V/1A)	✓

STRONG УСЛУГИ

Стандарт DVBC	EN300 429
Език на OSD	Многоезичен
Playback на медийни файлове (MP3, FLAC, JPG, JPEG, MPG, MPEG, VOB, AVI, TS, TRP, M2T, M2TS, MP4, MKV, MOV, DIVX (опция))	По избор
7-дневен EPG (Електронен програмен справочник)	✓
DVB субтитри	✓
Телетекст	VBI/OSD
Лесна първоначална инсталация	✓
Търсене на канали с автоматичен / ръчен режим	✓
Управление на списъка с телевизионни и радио канали	✓
Редактиране на списък с любими за радио и телевизия	✓
Родителска блокировка	✓
Управление на съотношението на екрана	✓
Настройка на таймер	✓
LCN	✓
Защита срещу копиране	✓
OTA актуализация	опция

ОБЩИ ДАННИ

Захранващо напрежение	100 - 240 V AC, 50/60 Hz
Консумирана мощност	12 W (макс.)
Консумация на енергия в режим на готовност	макс. 1 W
Работна температура	0 ~ +40 °C
Температура на съхранение	-10 ~ +70 °C
Диапазон на работна влажност	10 ~ 95%, относителна влажност, без кондензация
Размери (ШхДхВ) в мм	168 x 110 x 38
Тегло в г	240
Съдържание на опаковката	x1 Приемник SRT 3034 x1 Дистанционно управление x2 AAA батерии x1 Инструкции за монтаж x1 Инструкции за безопасност
EAN SRT 3034	9120137873191
PCB	10 бр.

Налични езици: DE, CZ, HU, SK, BG, TR