Deutsch

HEAT YOUR OWN

Heat Your Own Technology®

Serie S
heizgerät

# Bedienungsanleitung

# Herzlichen glückwunsch!

In wenigen augenblicken können sie das ARKX Heat Your Own® Erlebnis genießen. Diese anleitung enthält alle notwendigen informationen zur nutzung ihres neuen ARKX Serie S Geräts.

# Sicherheit und vorsichtsmaßnahmen

- Das gerät ist nicht dafür vorgesehen, von unqualifiziertem personal geöffnet zu werden.
- Das gerät nicht benutzen, während es an das ladegerät angeschlossen ist.
- Eine längere einwirkung extremer temperaturen auf das gerät vermeiden.
- Die batterie nicht bei temperaturen unter 0°C aufladen.
- Wenn die temperatur über 40°C liegt, die batterie nicht vollständig auf 100% aufladen.
- Außer reichweite von minderjährigen aufbewahren..

# Aufladen der batterie

- Verwenden sie das mitgelieferte kabel mit einem 5V USB-C-ladegerät mit einer mindeststromstärke von 2A.
- Laden sie die batterie vollständig auf, bevor sie das Gerät zum ersten mal verwenden.
- Wenn alle drei LEDs weiß leuchten, ist der akku vollständig geladen.
- Externe akkus (powerbanks) können zum laden des geräts verwendet werden.

# So verwenden sie ihr ARKx Serie S

Die ARKX-erfahrung ist individuell anpassbar. Neben der auswahl von aromen können sie die temperatur einstellen und mit verschiedenen mengen tabak experimentieren. Wir empfehlen, mit einer mittleren temperatur zu beginnen und die kammer nicht zu überfüllen.

ARKX
HEAT YOUR OWN

## • Schritt 1

- Entfernen sie das mundstück und füllen sie die kammer. lassen sie 2 bis 3 mm platz vom oberen rand, damit das mundstück richtig schließt.

## • Schritt 2

- Zum einschalten des geräts den ein-/ausschalter fünfmal innerhalb von zwei sekunden schnell drücken. Die LEDs blinken in der farbe der zuletzt gewählten temperatur. Nach dem aufheizen (ca. 20 sekunden) leuchten die LEDs weiß und hören auf zu blinken. Das gerät vibriert und ist einsatzbereit.
- Das gerät zeigt den ladezustand der batterie mit der anzahl der leuchtenden LEDs an. Wenn der akku zu schwach ist, leuchten alle drei LEDs in der gewählten temperaturfarbe auf, wechseln dann zu weiß und blinken, bevor sich das gerät ausschaltet.

## • Schritt 3

- Während des betriebs leuchten die LEDs weiß. Zum überprüfen der aktuellen temperatur drücken sie einmal die taste. Die LEDs wechseln zur farbe der gewählten temperatur und werden dann wieder weiß: Blau 196°C Grün 205°C  Rot 215°C
- Um die temperatur zu ändern, drücken sie dreimal die taste. Wiederholen sie dies, bis die LEDs die gewünschte temperaturfarbe anzeigen.
- Zum stoppen oder neustarten der heizung die taste 2 sekunden lang gedrückt halten, loslassen und auf die vibration des geräts warten.

## • Schritt 4

- Das gerät schaltet sich nach 5 minuten automatisch aus. Wenn sie es vorher ausschalten möchten, drücken sie fünfmal schnell die ein-/ausschalttaste.

ARKX

HEAT YOUR OWN

## Reinigung

- Rückstände in der kammer und im filter können mit der bürste entfernt werden. Für eine gründliche reinigung entfernen sie das mundstück, den filterdeckel und den filter, legen sie sie für 5 minuten in isopropylalkohol und spülen sie sie anschließend mit frischem wasser ab. Warten sie, bis alle komponenten vollständig trocken sind, bevor sie sie wieder einsetzen.

## Garantie

Dieses produkt ist gegen herstellungsfehler garantiert. Falls sie service benötigen, wenden sie sich an den autorisierten händler in ihrer region, um informationen zu garantiebedingungen und -verfahren zu erhalten. Die garantiebedingungen können je nach region variieren.

ARKX

HEAT YOUR OWN

**www.arkxway.com**