

LED Tresen auf Rollen Indoor



Produktdetails

1	Produktname	LED Tresen, faltbar	LED Tresen, faltbar	LED Tresen, faltbar	LED Tresen, faltbar
---	-------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------

Physische Parameter

1	Pixel pitch	1.953 mm	2.604 mm	2.976 mm	3.91 mm
2	Modulgröße	250*250 mm	250*250 mm	250*250 mm	250*250 mm
3	Driver Modus	1/32	1/32	1/24	1/16
4	Auflösung/Modul	128*128	96*96	84*84	64*64
5	Pixeldichte	262.144 Pixel/m²	147.456 Pixel/m²	112.896 Pixel/m²	65.536 Pixel/m²
6	Drive IC	ICN2153 oder gleichwertig			
7	LED Typ	SMD1515	SMD1515	SMD2121	SMD2121
8	Oberflächenschutz	GOB optional			

Optische Parameter

1	Helligkeit	≥800 cd/m²	≥800 cd/m²	≥800 cd/m²	≥800 cd/m²
2	Graustufen	12-16 bit	12-16 bit	12-16 bit	12-16 bit
3	Farbtemperatur	6500 ~ 8500K	6500 ~ 8500K	6500 ~ 8500K	6500 ~ 8500K
4	Kontrast	≥4000:1	≥4000:1	≥4000:1	≥4000:1
5	Helligkeitseinstellung	manuell/Software			
6	Displaygröße	3000*1000 mm	3000*1000 mm	3000*1000 mm	3000*1000 mm
7	Gesamtauflösung	1536*512	1152*384	1008*336	768*256
8	Dimensionen	2150*575*1210 mm	2150*575*1210 mm	2150*575*1210 mm	2150*575*1210 mm
9	Betr. Winkel	H 160° / V 160°	H 160° / V 160°	H 160° / V 160°	H 160° / V 160°
10	Flachheit	≥97%	≥97%	≥97%	≥97%
11	Bildwiederholffrequenz	≥3840 Hz (7.680 Hz optional)			
12	FPS	60Hz	60Hz	60Hz	60Hz
13	Pixelausfallrate	≤0.001%	≤0.001%	≤0.001%	≤0.001%
14	Betriebsspannung	AC: 110V~220V	AC: 110V~220V	AC: 110V~220V	AC: 110V~220V
15	Maximalleistung	≤ 2400 W/Stk.	≤ 2400 W/Stk.	≤ 2400 W/Stk.	≤ 2400 W/Stk.
16	Ø-Leistung	800-960 W/Stk.	800-960 W/Stk.	800-960 W/Stk.	800-960 W/Stk.
17	Betr. Umgebungstemp.	-10°C ~ 60°C	-10°C ~ 60°C	-10°C ~ 60°C	-10°C ~ 60°C
18	Luftfeuchtigkeit	35% ~ 75%RH nicht kondensierend			
19	Gewicht	96 kg			
20	Schutzklasse	IP65 (vorne und hinten)			

Die Parameterindikatoren können je nach den spezifischen Umständen des Projekts variieren. (Das Produkt unterliegt den im Vertrag festgelegten Spezifikationen.)



Smart & einfach

Integrierter Player, WLAN und Bluetooth:
Inhalte per Smartphone aktualisieren –
ohne PC. Ein Lichtsensor regelt die
Helligkeit automatisch.

